

BÀI TẬP

Sinh viên: *Nguyễn Phước Lộc*

MSSV: **40901457**

Đề bài: *Viết chương trình STL đọc ngõ vào PIW2 với chu kỳ lấy mẫu 100ms, đổi ra số thực, nhân với 5/32000. chứa vào MD0. Nếu $2.5 \leq MD0 < 3$ thì Q0.0 ON.*

<pre>AN T 0 L S5T#100MS SD T 0 L T 0 L 0 ==I JC nhan BEU nhan: L PIW 2 ITD DTR T MD 10 L 5.000000e+000 L MD 10 *R L 3.200000e+004 /R T MD 0 A(L MD 0 L 2.500000e+000 >=R) A(L MD 0 L 3.000000e+000 <R) = Q 0.0 BEU</pre>	<i>Lệnh nhảy thực hiện sau 100ms</i> <i>Đọc tín hiệu từ cổng tương tự (16bit)</i> <i>Số nguyên 16bit -> 32bit</i> <i>Chuyển thành số thực</i> <i>Nạp số thực 5.0</i> <i>Số thực 32 000</i>
--	---